

上海亚度电子科技有限公司 YL 系列数显表 (仅有显示功能, 只能用于单相电流表, 三相电流表, 单相电压表, 三相电压表, 三相多功能表, 不可选辅助功能,)

Tel:021-52717238 18018578786 Fax:021-52717556 <http://www.shyisi.com>

【概述】

YL 系列数显电测表适用于电力电网自动化控制系统中对电流、电压、频率、等电参量的测量和显示, 具有显示直观、精度高, CT、PT 变比可调稳定性好、抗震动等优点。

技术指标

精度等级		显示精度: 0.5 级
显示		整四位 LED 数码显示
输入	标称输入	电流 AC1A、AC5A、AC10A 等
		电压 AC100V、AC220V、AC380V、AC450V 等
	过负荷	持续: 1.2 倍, 瞬时: 电压 2 倍 (10 秒), 电流 10 倍 (5 秒)
	频率	50/60Hz ± 10%
电源	辅助电源	标配 AC220V ± 5%.
	功耗	< 3VA
绝缘强度		AC2kV
绝缘电阻		≥ 100MΩ
平均无故障工作时间		> 50000h
工作条件		环境温度: -10~55℃, 相对湿度 ≤ 93%, 无腐蚀气体场, 海拔高度 ≤ 2500m

【具体产品选型】

1. 单相交流电流表选型表

单相电流表型号	YL4I-31	YL4I-51	YL4I-91	YL4I-A1
基本功能	测量单相电流, 只可显示, 不可添加选配功能 (需要选配功能选 K 系列)			
辅助电源	标配电源 AC 220V, (开关电源 AC/DC 80-265V 请选 K 系列)			
面板尺寸	80×80mm	96×48mm	96×96mm	72×72mm
开孔尺寸	76×76mm	91×44mm	91×91mm	67×67mm

2. 单相交流电压表选型表

单相电压表型号	YL4U-31	YL4U-51	YL4U-91	YL4U-A1
基本功能	测量单相电压, 只可显示, 不可添加选配功能 (需要选配功能选 K 系列)			
辅助电源	标配电源 AC 220V, (开关电源 AC/DC 80-265V 请选 K 系列)			
面板尺寸	80×80mm	96×48mm	96×96mm	72×72mm
开孔尺寸	76×76mm	91×44mm	91×91mm	67×67mm

4. 三相电流表选型表

三相电流表型号	YL4I-34	YL4I-94	YL4I-A4
基本功能	测量三相电流, 只可显示, 不可添加选配功能 (需要选配功能选 K 系列)		

电话:021-52717238 18018578786 传真:021-52717556 更多产品访问 <http://www.shyisi.com>

上海亚度电子科技有限公司 YL 系列数显表 (仅有显示功能, 只能用于单相电流表, 三相电流表, 单相电压表, 三相电压表, 三相多功能表, 不可选辅助功能,)

Tel:021-52717238 18018578786 Fax:021-52717556 <http://www.shyisi.com>

辅助电源	标配电源 AC 220V, (开关电源 AC/DC 80-265V 请选 K 系列)		
面板尺寸	80×80mm	96×96mm	72×72mm
开孔尺寸	76×76mm	91×91mm	67×67mm

5. 三相电压表选型表

三相电压表型号	YL4U-34	YL4U-94	YL4U-A4
基本功能	测量三相电压, 只可显示, 不可添加选配功能 (需要选配功能选 K 系列)		
辅助电源	标配电源 AC 220V, (开关电源 AC/DC 80-265V 请选 K 系列)		
面板尺寸	80×80mm	96×96mm	72×72mm
开孔尺寸	76×76mm	91×91mm	67×67mm


【具体产品展示】



【YL 系列智能仪表接线示例图】

电流表


辅助电源



单相电流



三相电流




电压表


辅助电源



三相三线



三相四线



单相电压



【YL 系列智能仪表订货示例】

电话:021-52717238 18018578786 传真:021-52717556 更多产品访问 <http://www.shyisi.com>

上海亚度电子科技有限公司 YL 系列数显表（仅有显示功能，只能用于单相电流表，三相电流表，单相电压表，三相电压表，三相多功能表，不可选辅助功能，）

Tel:021-52717238 18018578786 Fax:021-52717556 <http://www.shyisi.com>

订货时，请详细写明所订型号、输入信号变比等相关内容。

例 1：三相交流电压表选型为：YL4U-34

输入：10kV/100V 工作电源：AC220V 开孔：76*76mm

例 2：单相交流电流表选型为：YL4I-A1

输入：500Aac/5Aac 工作电源：AC220V 开孔：67*67mm

更多产品请直接访问公司网站 <http://www.shyisi.com>